

Partager:



## Onduleur Smart-UPS APC 2 200 VA, montage en rack/tour, 2U, écran LCD, 230 V, avec carte réseau

**SMT2200RMI2UNC**



Description: Protection intelligente et efficace de l'alimentation réseau à partir du niveau d'entrée de gamme aux équipements à durée d'autonomie évolutive. Idéal pour les serveurs, équipements de points de vente, routeurs, commutateurs, hubs et autres dispositifs réseau.

Inclut : CD with software , Documentation CD , Installation guide , Rack Mounting support rails , Smart UPS signalling RS-232 cable , Temperature Probe , USB cable


[Présentation du produit](#)
[Caractéristiques techniques](#)
[Documentation](#)
[Téléchargement de logiciels](#)
[Options](#)

### Sortie

[Print Technical Specification](#)


Capacité de puissance configurable max. (watts) 1500 (1500 watts / 230 Vrms)

Tension nominale de sortie	230V
Note sur la Sortie Tension	Tension nominale de sortie configurable en 220, 230 ou 240
Fréquence de sortie (synchro avec le secteur)	50/60Hz +/- 3 Hz
Autres tensions de sortie	220, 240
Technologie	Line interactive
Type de forme d'onde	Sinusoïde
Connexions de sortie	(3) IEC Jumpers (Batteries de secours) (1) IEC 320 C19 (Batteries de secours) (8) IEC 320 C13 (Batteries de secours)
Temps de transfert	4ms typical

### Entrée

Tension d'Entrée Nominale	230V
Fréquence d'entrée	50/60 Hz +/- 3 Hz (autodétection)
Type de connexion en entrée	British BS1363A, IEC-320 C20, Schuko CEE 7/EU1-16P
Longueur du cordon	2mètres
Plage de tension d'entrée pour branchement secteur	160 - 286V
Plage de réglage de tension d'entrée pour branchement secteur	151 - 302V
Nombre de cordons d'alimentation	1
Autres tensions en entrée	220, 240

### Batteries & durée de fonctionnement

Type de batterie	Batterie au plomb scellée sans entretien avec électrolyte suspendu : étanche	
Temps de recharge typique	3heure(s)	
Autonomie de la batterie attendue (années)	3 - 5	
Quantité RBC™	1	
Capacité Batterie Volt Ampère Heure	509	
Autonomie	Vue graphique Temps de fonctionnement	Vue diagramme Temps de fonctionnement
Efficacité	Vue graphique Efficacité	

### Communication et gestion

Port (s) Interface	RJ-45 10/100 Base-T , RJ-45 Serial , SmartSlot , USB
Cartes SmartSlot™ pré-installées	AP9631
Panneau de contrôle d'état LCD multifonction	Ecran lumineux avec indicateurs de fonctionnement, mode batterie, batterie à remplacer et surcharge, Console de contrôle et
Alarme audible	Alarme lors du passage en mode batterie ; alarme de niveau minimal batterie distincte ; délais configurables
Interrupteur d'arrêt d'urgence	En option
<b>Parasurtenseur et filtrage</b>	
Taux d'énergie de surintensité	375Joules
<b>Physique</b>	
Hauteur max.	86mm , 8.6cm
Largeur max.	480mm , 48.0cm
Profondeur max.	683mm , 68.3cm
Hauteur du rack	2U
Poids net	42.22kg
Poids avec emballage	49.63kg
Hauteur de transport	254mm , 25.4cm
Largeur de transport	600mm , 60.0cm



## Environnemental

Température de fonctionnement	0 - 40 °C
Humidité relative en fonctionnement	0 - 95 %
Altitude en fonctionnement	0-3000mètres
Température de stockage	-15 - 45 °C
Humidité relative de stockage	0 - 95 %
Altitude de stockage	0-15000mètres
Bruit audible à 1 mètre de la surface de l'appareil	55.0dBA
Dissipation thermique en ligne	215.0BTU/h

## Conformité

Approbation	CE, EAC, EN/IEC 62040-1, EN/IEC 62040-2, GS Mark, IRAM, RCM, VDE, WEEE
Garantie standard	3 ans réparation ou remplacement (hors batterie) et 2 ans pour la batterie

## Offre durable Etat

RoHS	Conforme
REACH	REACH : ne contient pas de substances extrêmement préoccupantes
Directive relative aux batteries	Conforme
Remarques relatives aux batteries	ts_Battery_Notes

Inscrivez-vous pour être informé des bonnes pratiques, nouvelles solutions and offres spéciales.



Email

OK

QUI SOMMES-NOUS ?

CONTACTEZ-NOUS

TROUVER UN REVENDEUR

Code postal/ZIP

TROUVER

CODE CLÈS DU CATALOGUE

Entrez le code clés

ALLEZ



[CONDITIONS GÉNÉRALES >](#)

[DÉCLARATION DE CONFIDENTIALITÉ >](#)

© 2016, APC by Schneider Electric