



## freeVoice Universal Dockingstation (13in1)

Une station d'accueil professionnelle puissante qui prend en charge la sortie vers jusqu'à trois moniteurs externes en haute résolution jusqu'à 4K. La station d'accueil peut être utilisée avec pratiquement n'importe quel ordinateur portable, car elle prend en charge la connexion à tous les ports courants. De nombreux ports USB, une connexion fiable et rapide au réseau d'entreprise grâce au port LAN intégré et la prise en charge de l'installation derrière l'écran font de cette station d'accueil le compagnon idéal des vrais professionnels. Elle prend également en charge la recharge de votre ordinateur portable ou de votre tablette jusqu'à 100 W.



### Caractéristiques Techniques

Type de produit	Dockingstation
Nr. article	FWP-DS-1001
Ref. EAN	7640162611442
Connexions	1 x USB 3.1 type A femelle (fonction de charge rapide) 2 x USB 3.0 type A femelle 1 x USB 3.1 type C femelle (fonction de charge rapide) 1 x USB 3.0 type C femelle 1 x RJ45 femelle, connexion réseau (10/100/1000 Mbit/s) 3 x HDMI femelle, connexion moniteur 2 x DisplayPort femelle, connexion moniteur 1 x prise jack 3,5 mm (pour casque ou écouteurs) 1 x emplacement Kensington
Résolution (jusqu'à)	3840 x 2160 pixels à 60 Hz
Puissance active (watts)	100W
Appareils compatibles	Universal
Remarque	Pour les moniteurs 1 et 2, le pilote DisplayLink doit être installé ( <a href="https://www.displaylink.com/downloads">https://www.displaylink.com/downloads</a> ). Pour le troisième moniteur, l'ordinateur portable connecté doit utiliser le mode DP alt ou supporter Thunderbolt. Grâce à DisplayLink, il est également possible d'avoir des moniteurs étendus sous MacOS. (deux au maximum).
Fonctions de sécurité	Kensington Slot
Dimensions (L x H x P)	191 x 85 x 32 mm
Poids	0.83 kg