

Rauchwarnmelder mit Q-Label

Artikel-Nr.: 142685A0



Produkteigenschaften

- Optischer Streulicht-Rauchwarnmelder mit Q-Label. Zertifiziert nach EN 14604 und vfdb 14-01 durch das KRIWAN Testzentrum
- Frühzeitige Erkennung von gefährlichen Rauchentwicklungen durch beginnende Brände und Alarmierung über die laute Sirene
- Wartungsfrei durch eine eingebaute Batterie mit 10 Jahren Batterielebensdauer
- LED-Notbeleuchtung bei Alarmauslösung zum Ausleuchten des Fluchtwegs
- Zusätzlich auch als Sirene, z. B. für einen Einbruchsalarm, in der Homematic IP Sicherheitslösung nutzbar
- Metallnetz um die Rauchkammer verhindert Fehlalarme durch Insekten
- Großer, leicht bedienbarer Taster für Funktionstest und Stummschaltfunktion
- Selbsttest- und Batterieüberwachungsfunktion
- Vernetzung von bis zu 40 Funk-Rauchwarnmeldern desselben Typs möglich - per Repeaterfunktion kann der Alarm an andere Homematic IP Rauchwarnmelder weitergegeben werden
- Flexible und einfache Deckenmontage durch mitgelieferte Schrauben und Dübel
- Funk-Rauchwarnmelder mit Homematic IP Protokoll und AES-128 Security
- Kann mit dem Home Control Access Point in Verbindung mit der Homematic IP App, der Homematic Zentrale CCU2 sowie mit vielen Partnerlösungen betrieben werden

Technische Daten

Versorgungsspannung	2x 3 V Lithium Batterien (fest verbaut)
Batterielebensdauer	10 Jahre (typ.)
Schutzart	IP20
Umgebungstemperatur	5 bis 30 °C
Abmessungen (Ø x H)	110 x 45 mm
Gewicht	148 g (inkl. Batterien)
Funkfrequenz	868,3 MHz/869,525 MHz
Typ. Funk-Freifeldreichweite	200 m



Logistische Daten

Artikelnummer	142685A0
EAN-Code	4047976426850
Kurzbezeichnung	HMIP-SWSD
Verpackungseinheit	32
Maße Verpackung	184 x 140 x 73 mm

Lieferumfang

Homematic IP Rauchwarnmelder (inkl. Batterien)

Deckenhalter

Schrauben 3,0 x 30 mm (2x) und Dübel 5 mm (2x)

Bedienungsanleitung